

Uživatelský návod: Mini svítilna Sofirn SC13

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení mimořádně kompaktní svítilny **Sofirn SC13**. Tento kapesní model o délce necelých 6,5 cm dokáže vyvinout světelný tok až 1300 lumenů s dosvitem až 217 metrů. Jde o ideální EDC svítilnu na klíče, pro noční procházky i nouzové situace. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete tento návod.

⚠ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

• Vysoký výkon:

Nikdy se nedívejte přímo do zdroje světla a nemiřte jím na osoby ani na jedoucí vozidla. Hrozí poškození zraku! Stroboskopický režim může vyvolat záchvat u osob citlivých na blikající světlo.

• Teplo:

Při svícení ve vysokých režimech se hliníkové tělo svítilny rychle zahřívá. Jde o normální jev. Nikdy nenechávejte zapnutou svítilnu položenou reflektorem dolů na jakémkoliv povrchu – nahromaděné teplo může způsobit požár, popáleniny nebo zničení svítilny!

• Ochrana při přepravě:

Proti nechtěnému zapnutí v kapse nebo zavazadle

povolte zadní uzávěr o půl otáčky

, případně otočte klip tak, aby překrýval spínač. Zabráníte tak požáru a nechtěnému vybití baterie.

• Výrobek není hračka, uchovávejte mimo dosah dětí.

1. Technické specifikace

- **LED:** 1x vysoce výkonná LED.
- **Napájení:** 1× nabíjecí Li-ion akumulátor formátu **18350** (pracovní napětí 2,7 V - 4,2 V).
- **Nabíjení:** Integrovaný USB-C port. (Podporuje i C-to-C kabely, ale konektor musí být dostatečně úzký, aby se vešel do výřezu).
- **Materiál:** Hliníková slitina AL6061-T6.
- **Odolnost:** Voděodolnost IP68 (není určeno pro potápění), pádová odolnost z 1 metru.
- **Ochrana:** Elektronická ochrana proti opačnému vložení baterie.
- **Rozměry a hmotnost:** Ø hlavy 28,5 mm × délka 64,6 mm; hmotnost 40 g (bez baterie).

2. Uvedení do provozu a nabíjení

Před prvním použitím: Odšroubujte zadní víčko svítilny a odstraňte izolační papírovou podložku z pólu baterie. Pokud svítilna svítí jen připojená na kabelu, znamená to, že podložka nebyla odstraněna.

- **Vložení baterie:** Vždy dbejte na to, aby kladný pól (+) baterie 18350 směřoval k hlavě svítilny (k LED diodě).
- **Indikátor baterie (při zapnutí):** Po zapnutí svítilny se indikátor ve spínači rozsvítí na 5 vteřin:
 - **Trvale zelená:** 70 % – 100 % kapacity
 - **Trvale červená:** 30 % – 70 % kapacity
 - **Blikající červená:** 0 % – 30 % kapacity (nutno brzy nabít)
- **Indikátor (při nabíjení):** Červená = nabíjí se, Zelená = plně nabito. *Pozn.: Během nabíjení mějte svítilnu vypnutou.*

3. Ovládání svítilny

Ovládání probíhá pomocí elektronického bočního spínače.

Akce uživatele	Výsledek / Režim
1 krátký stisk	Zapnutí / Vypnutí. Svítilna si pamatuje naposledy použitý standardní režim.
Stisknout a držet (zapnuto)	Změna jasu: Cyklicky přepíná Nízký (Low) -> Střední (Medium) -> Vysoký (High).
Stisknout a držet (vypnuto)	Režim Moonlight: Držte spínač 1 vteřinu. Zapne se velmi slabé světlo (1 lm).
2 rychlé stisky (z jakéhokoli stavu)	Režim TURBO: Aktivuje max. výkon. Další 2 rychlé stisky přepnou na Stroboskop . Jedním stiskem se vrátíte do normálu.
3 rychlé stisky (vypnuto)	Uzamčení (Lockout): Elektronický zámek. Svítilna 2x blikne jako potvrzení. Odemčení provedete opět 3 rychlými stisky.
Držení tlačítka v Lockoutu	Rozsvítí se pouze režim Moonlight po dobu držení (momentové svícení).

4. Údržba a řešení problémů

- Zapečetěnou hlavu svítilny nerozebírejte, zruší byste tím platnost záruky.
- Pokud svítilnu dlouhodobě nepoužíváte, vyjměte baterii nebo povolte uzávěr o půl otáčky, abyste předešli samovybíjení.
- Každých 6 měsíců otřete závitů čistým hadříkem a lehce je namažte silikonovou vazelínou.

- Vyměňte opotřebované těsnící O-kroužky (náhradní bývají v balení) pro udržení voděodolnosti.
- **Svítilna nereaguje:** Zkontrolujte, zda je baterie nabitá a správně vložená. Ujistěte se, že svítilna není elektronicky uzamčena (zkuste 3x rychle stisknout spínač) nebo uzamčena povoleným zadním uzávěrem.

5. Ekologická likvidace

Tento symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použitá elektrická a elektronická zařízení (OEEZ) nesmí být likvidována společně s běžným netříděným komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace, obnovy a recyklace odevzdejte tento výrobek na určených sběrných místech, kde bude přijat zdarma. Vyjmuté baterie likvidujte zvlášť do příslušných sběrných nádob na baterie.

Výrobce:

Shenzhenshi Jinba Technology Co.,Ltd
1/F to 9/F, 1st Building, NO.110 Tenglong Industrial
Center,
Guanlan Street, LonghuaNewDistrict, Shenzhen 518000,
China
Tel.: +86-755-23440047
E-mail: eu@sofirnlight.com

Dovozce:

Profotak.cz
IČ: 76524043
Praha 7, Holešovice, U Výstaviště 15, 170 00
Tel.: +420 775 481 993
E-mail: dotazy@profotak.cz

Tento výrobek je opatřen označením CE / RoHS v souladu s právními předpisy EU.