

Uživatelský návod: Svítilna Sofirn C8L

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení výkonné a univerzální svítilny **Sofirn C8L**. Tento model s maximálním výkonem 3100 lumenů využívá super jasnou LED CREE XHP50D-HI a je ideální pro domácí použití, EDC i outdoorové aktivity jako kempování, turistiku nebo lov. Ovládá se kombinací zadního taktického a bočního spínače a disponuje integrovaným USB-C nabíjením. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod.

⚠ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

• Ochrana zraku:

Nikdy se nedívejte přímo do zdroje světla a nemiřte jím do očí jiných osob. Stroboskop může vyvolat záchvat u osob s fotosenzitivní epilepsií.

- Výrobek není hračka, uchovávejte mimo dosah dětí.

• Zahřívání:

Při delším použití v režimech High nebo Turbo se svítilna velmi rychle zahřívá. Je vybavena pokročilou regulací teploty (ATR), která automaticky sníží výkon při dosažení 50 °C na ovladači.

• Transport:

Při přenášení v zavazadle povolte zadní víčko o půl otáčky, abyste zabránili náhodnému zapnutí.

1. Technické specifikace

- **LED:** 1x CREE XHP50D-HI. Úhel paprsku: 26° (střed), 82° (halo).
- **Výkon a dosvit (max. hodnoty):** Turbo (3100 lm / 531 m), High (1300 lm / 354 m), Medium (500 lm / 216 m), Low (100 lm / 98 m), Eco (8 lm / 27 m).
- **Napájení:** 1x Li-ion akumulátor formátu **21700** (bez ochrany - doporučeno) nebo **18650** (s použitím adaptéru). Pracovní napětí 3,0 V - 4,2 V.
- **Nabíjení:** Integrovaný USB-C port, max. nabíjecí proud 5V/2,5A. Úplné nabití 4000mAh baterie trvá cca 3 hodiny.
- **Materiál:** Letecká hliníková slitina 6061 s tvrdou anodizací (Typ III), čočka z tvrzeného minerálního skla.
- **Odolnost:** Voděodolnost IPX8 (ponor do 2 m, není určeno pro potápění), odolnost proti nárazu z 1 metru.
- **Rozměry a hmotnost:** Průměr hlavy 46,5 mm, délka 156 mm; hmotnost 151 g (bez baterie).

2. Indikátor stavu baterie a Nabíjení

Před prvním použitím: Odšroubujte zadní víčko, odstraňte případnou izolaci a vložte baterii kladným pólem (+) směrem k hlavě svítilny.

Po zapnutí svítilny se indikátor v bočním spínači rozsvítí na 5 sekund:

- **Trvale svítí zeleně:** Dobrý stav kapacity.
- **Trvale svítí červeně:** Nízká kapacita (méně než 30 %).
- **Bliká červeně:** Kritický stav, vyměňte nebo nabijte baterii co nejdříve.

Nabíjení: Připojte USB-C kabel. Během nabíjení bliká indikátor **červeně**, po plném nabití zezelená.

Pozn.: Během nabíjení se svítilna automaticky vypne, lze vynutit pouze režim Eco.

3. Ovládání svítilny

Svítilna C8L kombinuje zadní taktický spínač (pro zapnutí/vypnutí) a boční spínač (pro změnu režimů). Podržením bočního spínače po dobu 3 sekund (když svítilna svítí) přepínáte mezi **Skupinou 1** a **Skupinou 2**.

- *Potvrzení přechodu na Skupinu 1:* LED 2x blikne a zapne se v režimu Eco.
- *Potvrzení přechodu na Skupinu 2:* LED 2x blikne a zapne se v režimu Turbo.

Skupina 1 (Výchozí nastavení)

Spínač	Akce	Výsledek / Režim
Zadní spínač (z vypnutí)	Namáčknutí / 1 plný stisk	Okamžité dočasné svícení / Trvalé Zapnutí (ON) / Vypnutí (OFF).
	2 rychlé stisky	Aktivuje režim TURBO .
Boční spínač (zapnuto)	1 krátký stisk	Cyklicky přepíná jas: Eco -> Low -> Medium -> High.
	2 rychlé stisky	Aktivuje TURBO .
	3 rychlé stisky	Aktivuje Stroboskop . Dalším dvojklikem v tomto stavu cyklujete: Strobe -> SOS -> Beacon.
	Držet boční + 1 stisk zadního (z vypnutí)	Aktivuje režim ECO z vypnutého stavu.

Skupina 2 (Taktická)

Spínač	Akce	Výsledek / Režim
Zadní spínač (z vypnutí)	1 plný stisk	Zapnutí / Vypnutí (ON/OFF).
	2 rychlé stisky	Aktivuje Stroboskop z vypnutého stavu.
Boční spínač (zapnuto)	1 krátký stisk	Cyklicky přepíná jas: Eco -> Low -> Medium -> High.
	2 rychlé stisky	Aktivuje Stroboskop .

4. Údržba

- Zapečetěnou hlavu svítilny nerozebírejte, zrušili byste tím platnost záruky.
- Každých 6 měsíců otřete závitů čistým hadříkem a namažte je silikonovou vazelínou.
- Pokud svítilna bliká nebo se nezapne, očistěte kontakty uvnitř svítilny vatovou tyčinkou s alkoholem a ujistěte se, že je baterie nabitá a správně usazená.

5. Ekologická likvidace

Tento symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použitá elektrická a elektronická zařízení (OEEZ) nesmí být likvidována společně s běžným netříděným komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace, obnovy a recyklace odevzdejte tento výrobek na určených sběrných místech, kde bude přijat zdarma. Vyjmuté baterie likvidujte zvlášť do příslušných sběrných nádob na baterie.

Výrobce:

Shenzhen Jinba Technology Co., Ltd
1/F to 9/F, 1st Building, NO. 110 Tenglong Industrial
Center,
Guanlan Street, Longhua New District, Shenzhen 518000,
China
E-mail: eu@sofirnlight.com

Dovozce:

Profotak.cz
IČ: 76524043
Praha 7, Holešovice, U Výstaviště 15, 170 00
Tel.: +420 775 481 993
E-mail: dotazy@profotak.cz

Tento výrobek je opatřen označením CE / RoHS v souladu s právními předpisy EU.