

Uživatelský návod: Svítilna Sofirn SC28

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení výkonné EDC svítilny **Sofirn SC28**. Tento nabíjecí model je ideální pro venkovní i vnitřní použití, nabízí maximální výkon 2800 lumenů s dosvitem až 223 metrů a je vybaven taktickým zadním spínačem se 3 volitelnými programy. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod.

⚠ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

• Ochrana zraku:

Nikdy se nedívejte přímo do zdroje světla a nemiřte jím na osoby ani jedoucí vozidla. Hrozí poškození sítnice! Stroboskopický režim může vyvolat záchvat u osob s fotosenzitivní epilepsií.

• Výrobek není hračka, uchovávejte mimo dosah dětí.

• Zahřívání:

Při použití v režimech High nebo Turbo se svítilna velmi rychle zahřívá, což je normální. Svítilna je vybavena ochranou, která při dosažení 55 °C automaticky sníží výkon.

• Transport:

Při přenášení v zavazadle povolte tělo svítilny o půl otáčky, abyste zabránili náhodnému zapnutí a riziku propálení okolních materiálů.

1. Technické specifikace

- **LED:** 1x High-powered LED.
- **Napájení:** 1x nabíjecí Li-ion akumulátor formátu **21700** (pracovní napětí 3,0 V - 4,2 V).
- **Nabíjení:** Integrovaný USB-C port (maximální nabíjecí proud 2A). Lze použít i C-C kabely s vhodným konektorem.
- **Materiál:** Letecká hliníková slitina AL6061-T6.
- **Odolnost:** Voděodolnost IPX8 (není určeno pro potápění), odolnost proti nárazu z 1 metru.
- **Rozměry a hmotnost:** Průměr hlavy 29 mm, délka 129 mm; hmotnost 83 g (bez baterie).
- **Ochranné funkce:** Regulace teploty (ATR). Upozornění na nízké napětí (LVP) a automatické vypnutí při napětí nižším než 2,8 V pro ochranu baterie před zničením.

2. Uvedení do provozu a nabíjení

Před prvním použitím: Odšroubujte zadní víčko a odstraňte izolační papírovou podložku od baterie. Baterii vkládejte vždy kladným pólem (+) směrem k hlavě svítilny.

- **Indikátor stavu baterie (po zapnutí):** Po zapnutí svítilny se indikátor na 5 sekund rozsvítí:
 - **Zelená:** Dobrý stav (50 % - 100 % kapacity).
 - **Červená:** Slabá kapacita (25 % - 50 % kapacity).
 - **Blikající červená:** Kritický stav (0 % - 25 %). Svítilnu co nejdříve nabijte. Během svícení v tomto stavu indikátor neustále bliká.
- **Nabíjení:** Svítilnu při nabíjení **vypněte**. Během nabíjení svítí indikátor červeně, po plném nabití zezelená.

3. Ovládání svítilny (Taktický zadní spínač)

Svítilna disponuje taktickým spínačem pro okamžité svícení (namáčknutí) nebo trvalé svícení (domáčknutí do "cvaknutí").

A. Změna jasu:

- **Z vypnutého stavu:** Namáčknutím nebo rychlým "túkáním" na zadní spínač měníte jas. Jakmile najdete požadovaný jas, domáčknete spínač naplno.
- **Ze zapnutého stavu:** Rychlým dvojklikem zadního spínače změníte úroveň jasu.

B. Změna uživatelských programů:

Svítilna nabízí 3 různé programy. Z výroby je většinou nastaven Program 1.

- **Program 1:** Moonlight -> Low -> Medium -> High -> Turbo
- **Program 2:** Turbo -> Strobe -> Medium
- **Program 3:** Moonlight -> Low -> Medium

Jak přepínat mezi programy:

1. Zapněte svítilnu a ihned podržte spínač plně stisknutý (případně jej po zapnutí stiskněte a držte) po dobu cca 5 sekund.
2. Jakmile světlo blikne, rychle **dvakrát klikněte** (dvojklik). Tím přejdete na další program.
3. Opakovaným dvojklikem můžete programy dále posouvat.
4. Jakmile máte vybráno, počkejte. Světlo **dvakrát blikne**, čímž potvrdí úspěšnou změnu.
5. Po dokončení změny počkejte zhruba 3 sekundy, než začnete běžným způsobem přepínat úrovně jasu.

4. Údržba a řešení problémů

- Zapečetěnou hlavu svítilny nerozebírejte, zrušíli byste tím platnost záruky.
- Pokud svítilnu dlouhodobě nepoužíváte, vyjměte baterii nebo mírně povolte uzávěr.
- Každých 6 měsíců otřete závitů čistým hadříkem a lehce je namažte silikonovou vazelínou.
- Pokud svítilna svítí pouze při připojení k nabíječce, pravděpodobně jste neodstranili izolační podložku baterie.

5. Ekologická likvidace

Tento symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použitá elektrická a elektronická zařízení (OEEZ) nesmí být likvidována společně s běžným netříděným komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace, obnovy a recyklace odevzdejte tento výrobek na určených sběrných místech, kde bude přijat zdarma. Vyjmuté baterie likvidujte zvlášť do příslušných sběrných nádob na baterie.

Výrobce:

Shenzhenshi Jinba Technology Co.,Ltd
1/F to 9/F, 1st Building, NO. 110 Tenglong Industrial
Center,
Guanlan Street, Longhua New District, Shenzhen 518000,
China
E-mail: eu@sofirnlight.com

Dovozce:

Profotak.cz
IČ: 76524043
Praha 7, Holešovice, U Výstaviště 15, 170 00
Tel.: +420 775 481 993
E-mail: dotazy@profotak.cz

Tento výrobek je opatřen označením CE / RoHS v souladu s právními předpisy EU.