

Uživatelský návod: Čelovka Sofirn SP40 / SP40A

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení výkonné čelovky **Sofirn SP40 / SP40A**. Tento model s maximálním výkonem 1200 lumenů je navržen pro domácí použití, každodenní nošení (EDC) i outdoorové aktivity jako je kempování a turistika. Modely SP40 a SP40A sdílejí stejné tělo, ale liší se použitou LED diodou. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod.

⚠ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

• Ochrana zraku:

Nikdy se nedívejte přímo do zdroje světla a nemiřte jím na obličaje jiných osob ani zvířat.

• Výrobek není hračka, uchovávejte mimo dosah dětí.

• Zahřívání:

Dlouhodobé svícení v režimu "High" nebo "Turbo" způsobí zahřátí svítilny. Jedná se o normální jev. Svítilna je vybavena teplotní regulací, která zabraňuje kritickému přehřátí.

• Transport:

Při přenášení v zavazadle povolte uzávěr baterie (hlavu nebo koncovku) o půl otáčky, abyste zabránili náhodnému zapnutí a vybíjení.

1. Technické specifikace

- **LED:** Výkonná dioda XPL nebo Samsung LH351D s životností 50 000 hodin.
- **Napájení:** 1x nabíjecí Li-ion akumulátor formátu **18650** (pracovní napětí 2,8 V - 4,2 V). Podporovány jsou baterie s plochým i vystouplým pólem (max. délka 71 mm, průměr 18,9 mm). **Baterie CR123A NEJSOU kompatibilní!**
- **Nabíjení:** Integrovaný Micro USB port.
- **Materiál:** Letecká hliníková slitina 6061 s tvrdou anodizací (Typ III), čočka z tvrzeného minerálního skla.
- **Odolnost:** Voděodolnost IPX7 (ponoření do hloubky max. 1 m po dobu 30 minut), odolnost proti nárazu z 1 metru.
- **Rozměry a hmotnost:** Délka 108 mm, průměr hlavy 25 mm; hmotnost 63 g ± 1 g (bez baterie).
- **Ochranné funkce:** Pokročilá regulace teploty (ATR) automaticky upraví jas při dosažení 55 °C. Ochrana proti přepólování při nesprávném vložení baterie.

2. Uvedení do provozu a stav baterie

Vložení baterie: Odšroubujte zadní víčko (koncovku) a vložte jednu baterii 18650 **kladným pólem (+) směrem k hlavě svítilny**. Poté koncovku pevně zašroubujte.

- **Indikátor stavu baterie:** Po zapnutí čelovky bude LED indikátor ve spínači svítit po dobu 5 sekund:
 - **Bliká zeleně:** Zbývajících kapacita je nad 30 %.
 - **Svítí červeně:** Kapacita baterie klesla pod 30 %.
 - **Bliká červeně:** Kriticky nízká úroveň nabití – baterii co nejdříve dobijte nebo vyměňte.

3. Ovládání svítilny

Veškeré funkce se ovládají jedním spínačem umístěným na hlavě svítilny.

Akce tlačítkem	Výsledek / Režim
1 krátký stisk	Zapnutí / Vypnutí. Svítilna je vybavena pamětí režimů (zapne se v naposledy použitém běžném režimu mimo Turbo).
Stisknout a držet (když je svítilna zapnutá)	Změna jasu: Cyklicky přepíná režimy svícení: Nízký (Low) -> Střední (Medium) -> Vysoký (High). Uvolněním spínače zvolíte aktuální režim.
2 rychlé stisky (z jakéhokoliv stavu)	Režim TURBO: Aktivuje maximální výkon 1200 lm. Dalším jedním stiskem se vrátíte do předchozího režimu.

4. Údržba a řešení problémů

- Zapečetěnou hlavu svítilny nerozebírejte, zruší byste tím platnost záruky.
- Pokud čelovku delší dobu nepoužíváte, vyjměte z ní baterii. Zabráníte tak možnému poškození způsobenému vytečením elektrolytu.
- Každých 6 měsíců otřete závitů čistým hadříkem a lehce je namažte silikonovou vazelinou. Opatřované těsnící O-kroužky vyměňte za náhradní (2 ks v balení).
- **Svítilna bliká, nebo nejde zapnout:**
 1. Zkontrolujte napětí baterie (zda není vybitá pod 2,8 V).
 2. Očistěte kontakty uvnitř svítilny vatovou tyčinkou namočenou v alkoholu – nečistoty mohou bránit průchodu proudu.

5. Ekologická likvidace

Tento symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použitá elektrická a elektronická zařízení (OEEZ) nesmí být likvidována společně s běžným netříděným komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace, obnovy a recyklace odevzdejte tento výrobek na určených sběrných místech, kde bude přijat zdarma. Vyjmuté baterie likvidujte zvlášť do příslušných sběrných nádob na baterie.

Výrobce:

Shenzhenshi Jinba Technology Co., Ltd
1/F to 9/F, 1st Building, NO.110 Tenglong Industrial
Center,
Guanlan Street, Longhua New District, Shenzhen 518000,
China
Tel.: +86-755-23440047
E-mail: eu@sofirnlight.com

Dovozce:

Profotak.cz
IČ: 76524043
Praha 7, Holešovice, U Výstaviště 15, 170 00
Tel.: +420 775 481 993
E-mail: dotazy@profotak.cz

Tento výrobek je opatřen označením CE / RoHS v souladu s právními předpisy EU.