

Uživatelský návod: Čelovka Sofirn HS20

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení výkonné čelovky **Sofirn HS20**, která je vybavena dvěma LED čipy pro kombinaci dálkového (Throw) a širokého (Flood) světelného kuželu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod, abyste předešli poškození výrobku nebo případnému úrazu a splnili podmínky pro bezpečné používání.

⚠ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Čelovka je **vysoce výkonná** (až 2700 lumenů). Nikdy se nedívejte přímo do zdroje světla a nemiřte jím do očí jiným osobám, zvířatům nebo na jedoucí vozidla. Hrozí trvalé poškození zraku!
- Při použití na vysoký výkon (zejména režimy High a Turbo) se hliníkové tělo čelovky zahřívá. Jde o běžný jev pro odvádění tepla. Pokud je svítlna příliš horká, výkon automaticky klesne (ochrana proti přehřátí).
- Při transportu v batohu nebo kapse svítilnu **vždy elektronicky uzamkněte** (viz sekce Ovládání) nebo mírně povolte boční šroubovací uzávěr (mechanický lockout). Neúmyslné zapnutí může způsobit požár!
- Výrobek není hračka, uchovávejte mimo dosah dětí.

1. Technické specifikace a vlastnosti

- LED čipy:** 1x XHP50.2 (široký kužel - Flood) & 1x LH351D (dálkový kužel - Throw) s životností 50 000 hodin.
- Napájení:** 1x Li-ion akumulátor formátu 18650 (pracovní napětí 2,8 V - 4,5 V).
- Materiál:** Tělo z letecké hliníkové slitiny s tvrdou anodizací (Typ III) pro vysokou odolnost proti oděru a pádům z 1 metru. Tvrzené minerální sklíčko.
- Voděodolnost:** IPX-68 (ponoření do 2 metrů).
- Ochrany:** Ochrana proti opačnému vložení baterie, indikace vybité baterie (bliknutí každou minutu) a automatické snížení výkonu při přehřátí.

2. Uvedení do provozu

Před prvním použitím: Odšroubujte uzávěr bateriového prostoru a odstraňte izolační podložku (nálepkou) z pólu baterie. Slouží jako ochrana proti vybití/zkratu při přepravě.

- **Vložení baterie:** Vložte baterii typu 18650. Dbejte na správnou polaritu dle nákresu na těle čelovky (zpravidla kladným pólem směrem dovnitř trubice). V případě nesprávného vložení se čelovka nezapne (zabudovaná ochrana), ale nepoškodí se. Pevně utáhněte uzávěr.
- **Upozornění:** Používejte pouze kvalitní, plně nabitě značkové baterie.

3. Ovládání svítilny

Čelovka je vybavena dvěma spínači. Jeden ovládá dálkový reflektor (Throw), druhý široký reflektor (Flood). Způsob ovládání je pro oba reflektory identický a lze je používat nezávisle na sobě.

Stav svítilny	Akce uživatele	Výsledek
Vypnuto (OFF)	1 krátký stisk	Zapnutí v naposledy použitém režimu.
Vypnuto (OFF)	Stisknout a držet	Aktivace Eco režimu. Při držení déle než 1s přejde do cyklování (Nízký-Střední-Vysoký).
Vypnuto (OFF)	3 rychlé stisky	Elektronické uzamčení svítilny (Lockout). Znovu 3 stisky pro odemčení.
Zapnuto (ON)	1 krátký stisk	Vypnutí svítilny.
Zapnuto (ON)	Stisknout a držet	Přepínání intenzity (Nízký -> Střední -> Vysoký).
Zapnuto (ON)	3 rychlé stisky	Cyklování typů světla: Dálkové -> Široké -> Obojí.
Jakýkoliv stav	2 rychlé stisky	Aktivace maximálního režimu TURBO. Další stisk vrátí předchozí stav.

4. Údržba a čištění

- Nerozebírejte zapečetěnou hlavu svítilny, hrozí poškození a ztráta záruky.
- Pravidelně otírejte tělo suchým hadříkem. Pokud čelovku delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterii.
- Každých 6 měsíců očistěte závitý čistým hadříkem a naneste tenkou vrstvu silikonové vazelíny. Opotřebované O-kroužky vyměňte za náhradní (jsou přiloženy), aby zůstala zachována voděodolnost.
- Pokud čelovka bliká nebo se nezapne, očistěte kontakty baterie a vnitřní kontakty svítilny vatovou tyčinkou namočenou v izopropylalkoholu. Případně zkontrolujte, zda není baterie zcela vybitá.

5. Ekologická likvidace

Tento symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použitá elektrická a elektronická zařízení (OEEZ) nesmí být likvidována společně s běžným netříděným komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace, obnovy a recyklace odevzdejte tento výrobek na určených sběrných místech, kde bude přijat zdarma. Vyjmuté baterie likvidujte zvlášť do příslušných sběrných nádob na baterie.

Výrobce:

Shenzhenshi Jinba Technology Co.,Ltd
1/F to 9/F, 1st Building, NO.110 Tenglong Industrial Center,
Guanlan Street, LonghuaNewDistrict, Shenzhen 518000,
China
Tel.: +86-755-23440047
E-mail: eu@sofirnlight.com

Dovozce:

Profotak.cz
IČ: 76524043
Praha 7, Holešovice, U Výstaviště 15, 170 00
Tel.: +420 775 481 993
E-mail: dotazy@profotak.cz

Tento výrobek je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními harmonizačních právních předpisů EU a je opatřen označením CE / RoHS.