

Uživatelský návod: Svítílna Sofirn SC33

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení výkonné EDC svítilny **Sofirn SC33**. Tento model nabízí ohromující světelný tok až 5200 lumenů s dosvitem 327 metrů a pokročilým elektronickým koncovým spínačem. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod.

⚠ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

• Extrémní výkon:

Nikdy se nedívejte přímo do zdroje světla a nemiřte jím na osoby ani zvířata. Hrozí poškození zraku! Stroboskop může vyvolat záchvat u osob s fotosenzitivní epilepsií.

• Zahřívání:

Při použití v režimech High a Turbo se svítílna velmi rychle zahřívá. Jde o normální jev. Svítílna je vybavena technologií ATR, která výkon automaticky sníží, aby nedošlo k poškození.

• Přeprava:

Při transportu v zavazadle povolte závit těla svítilny o půl otáčky, abyste zabránili náhodnému zapnutí a riziku propálení okolních materiálů.

- Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.

1. Technické specifikace

- **LED čip:** Cree XHP70.3 HI (životnost 50 000 hodin).
- **Napájení:** 1× nabíjecí Li-ion akumulátor formátu 21700 (provozní napětí 3V - 4,2V).
- **Nabíjení:** Integrovaný USB-C port (podpora 5V/2A).
- **Materiál:** Letecká hliníková slitina AL6061-T6, čočka z tvrzeného minerálního skla.
- **Odolnost:** Voděodolnost IP68 (není určeno k potápění), pádová odolnost z 1 metru.
- **Ochranné funkce:** Upozornění na nízké napětí (pod 3,2V indikátor bliká červeně), automatické vypnutí při kritickém vybití, ochrana proti opačnému vložení baterie.

2. Uvedení do provozu a nabíjení

Před prvním použitím: Odšroubujte zadní uzávěr svítilny a odstraňte izolační podložku z pólu baterie. Baterii vkládejte kladným pólem směrem k hlavě svítilny.

- **Indikátor stavu baterie:** Po zapnutí svítilny se na 5 sekund rozsvítí indikátor: Zelená (75-100 %), Blikající zelená (50-75 %), Červená (25-50 %), Blikající červená (<25 % - nutno ihned nabít).
- **Nabíjení:** Připojte kabel do USB-C portu (plné nabití trvá cca 2,5 hodiny). Během nabíjení bliká červená, po úplném nabití svítí trvale zelená.

3. Ovládání svítilny (Zadní e-spínač)

Svítilna umožňuje dva režimy ovládání: **Krokové (Stepped)** a **Plynulé (Smooth)** stmívání. Z výroby je nastaveno krokové. Mezi těmito dvěma režimy přepnete **rychlým 4-klikem, když je svítilna ZAPNUTÁ**.

UPOZORNĚNÍ - AUTOMATICKÝ ZÁMEK: Pokud je svítilna vypnutá déle než 1 minutu, AUTOMATICKY se uzamkne. Pro odemčení je nutné svítilnu 2×, 3× nebo 4× rychle stisknout.

Požadavek	Akce tlačítkem	Poznámka
Zapnutí / Vypnutí	1 krátký stisk	Svítilna si pamatuje poslední běžný režim.
Změna jasu (Krokově)	Stisknout a držet (při zapnutí)	Cyklicky mění Eco - Nízký - Střední - Vysoký.
Změna jasu (Plynule)	Stisknout a držet (při zapnutí)	Plynule zvyšuje/snižuje jas. Pro změnu směru stiskněte znovu do 1,5s.
Režim TURBO	2 rychlé stisky	Z jakéhokoliv stavu (pokud není zamknuto). Další 2-klik přepíná Moonlight-Turbo.
Režim STROBOSKOP	3 rychlé stisky	Z jakéhokoliv stavu (pokud není zamknuto). Další 3-klik mění Strobe-SOS-Beacon.
Režim MOONLIGHT (10 lm)	Stisknout a držet (z vypnutí)	Držte spínač déle než 1 sekundu.
Manuální Zámek / Odemčení	4 rychlé stisky (z vypnutí)	Svítilna 2x blikne. Odemčení se provede 2, 3 nebo 4 rychlými stisky. Během uzamčení lze držením spínače svítit v režimu Moonlight.

4. Údržba a řešení problémů

- Každých 6 měsíců očistěte závitě a naneste na ně tenkou vrstvu silikonové vazelíny.
- Znečištěné kontakty mohou způsobit blikání svítilny nebo nemožnost ji zapnout. Kontakty čistěte vatovou tyčinkou s izopropylalkoholem.
- V případě, že svítilna nereaguje, ujistěte se, že není zapnutý automatický zámek (provedte 2-klik pro odemčení) a zkontrolujte dotažení závitů hlavy i koncovky.

5. Ekologická likvidace

Tento symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použitá elektrická a elektronická zařízení (OEEZ) nesmí být likvidována společně s běžným netříděným komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace, obnovy a recyklace odevzdejte tento výrobek na určených sběrných místech, kde bude přijat zdarma. Vyjmuté baterie likvidujte zvlášť do příslušných sběrných nádob na baterie.

Výrobce:

Shenzhenshi Jinba Technology Co.,Ltd
1/F to 9/F, 1st Building, NO.110 Tenglong Industrial
Center,
Guanlan Street, LonghuaNewDistrict, Shenzhen 518000,
China
Tel.: +86-755-23440047
E-mail: eu@sofirnlight.com

Dovozce:

Profotak.cz
IČ: 76524043
Praha 7, Holešovice, U Výstaviště 15, 170 00
Tel.: +420 775 481 993
E-mail: dotazy@profotak.cz

Tento výrobek je opatřen označením CE / RoHS v souladu s právními předpisy EU.