

Uživatelský návod: Cyklosvítilna Sofirn BS01

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení výkonné a všestranné cyklosvítilny **Sofirn BS01**. S maximálním výkonem 2000 lumenů a dosvitem až 277 metrů poskytuje výjimečnou viditelnost pro bezpečnou jízdu. Svítilna nabízí šest režimů jasu a pokročilý "Chytrý režim" (Smart mode), který na základě detekce pohybu svítilnu automaticky zapíná a vypíná. Navíc je vybavena funkcí powerbanky. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod.

⚠ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

• Ochrana zraku:

Nikdy se nedívejte přímo do zdroje světla a nemiřte jím na osoby ani zvířata. Hrozí poškození sítnice!

• Výrobek není hračka, uchovávejte mimo dosah dětí.

• Zahřívání:

Při použití v režimech s vysokým výkonem se svítilna velmi rychle zahřívá, což je normální.

• **Baterie: Baterie je uvnitř svítilny integrovaná. V žádném případě se ji nepokoušejte vyjmout!**

Tím byste zařízení nenávratně poškodili.

1. Technické specifikace

- **LED:** Výkonná a vysoce účinná LED s životností 50 000 hodin.
- **Optika s ořezem paprsku (Cut-off line):** Speciálně navržená optika zabraňuje oslnění protijdoucích chodců, cyklistů a řidičů, čímž snižuje riziko nehod.
- **Výkon a dosvit:** Turbo (2000 lm / 277 m), High (500 lm / 156 m), Medium (150 lm / 86 m), Low (50 lm / 47 m), Strobe a SOS.
- **Napájení:** Integrovaný nabíjecí Li-ion akumulátor **21700** (5000 mAh).
- **Materiál:** Hliníková slitina A6061-T6. Voděodolnost IP65, odolnost proti nárazu z 1 metru.
- **Rozměry a hmotnost:** 32 x 30 x 112,8 mm; hmotnost 168 g.
- **Nabíjení a vybíjení:** Svítilnu lze dobíjet (5V/3A) a rovněž ji lze využít jako přenosnou powerbanku (Reverse Charging) pro nabíjení např. mobilního telefonu.

2. Indikátor baterie, Nabíjení a Powerbanka

- **Kontrola stavu baterie:** Z vypnutého stavu stiskněte spínač **jedenkrát krátce**. Indikátor se rozsvítí na 5 sekund:
 - **Zelená:** Kapacita 50 % – 100 %.
 - **Červená:** Kapacita 25 % – 50 %.

- **Blikající červená:** Kapacita pod 25 %. Svítilnu co nejdříve nabijte.

- **Nabíjení svítilny:** Připojte kabel do USB portu. Během nabíjení bude indikátor **blikat červeně**. Jakmile je svítilna plně nabitá, indikátor se rozsvítí trvale **zeleně**.
- **Použití jako powerbanka (Reverse Charging):** Při nabíjení externího zařízení (např. telefonu) z cyklosvítilny nesvítí žádný indikátor, který by ukazoval proces. Pokud ale kapacita svítilny klesne na nízkou úroveň, indikátor začne blikat červeně.

3. Ovládání svítilny

Svítilna se ovládá jedním horním spínačem.

Akce tlačítkem	Výsledek / Režim
Stisknout a dlouze držet	Zapnutí / Vypnutí. <i>Upozornění: Vypnutím světla podržením spínače dojde zároveň k deaktivaci Chytrého režimu (Smart mode).</i>
1 krátký stisk (když svítí)	Změna jasu: Cyklicky přepíná Low -> Medium -> High -> Turbo. Uvolněním spínače jas potvrdíte.
2 rychlé stisky (kdykoli)	Režim STROBOSKOP: Okamžitá aktivace oslepujícího blikání. Následným 1 klikem se vrátíte do předchozího režimu.
3 rychlé stisky (kdykoli)	Chytrý režim (Smart Mode): Světlo jednou blikne a indikátor se rozsvítí na 3 sekundy jako potvrzení aktivace. Pro vypnutí Smart módu znovu 3x rychle stiskněte spínač (světlo dvakrát blikne jako potvrzení deaktivace).

Jak funguje Chytrý režim (Smart Mode)?

Když je svítilna zapnutá a je aktivován Smart Mode (Chytrý režim), svítilna detekuje pohyb vašeho kola. Pokud nezaznamená žádný pohyb po dobu **30 sekund**, světlo se **automaticky vypne**. Jakmile kolo znovu detekuje jakýkoliv pohyb (otřes/jízdu), světlo se **automaticky rozsvítí**.

4. Údržba a řešení problémů

- Zapečetěnou hlavu svítilny nerozebírejte a nesnažte se svítilnu nijak opravovat sami, zrušili byste tím platnost záruky.
- Chraňte svítilnu před silnými nárazy a pády.
- Skladujte svítilnu na chladném a suchém místě, mimo dosah přímého slunečního záření a jiných zdrojů tepla, abyste předešli poškození.

5. Ekologická likvidace

Tento symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použitá elektrická a elektronická zařízení (OEEZ) nesmí být likvidována společně s běžným netříděným komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace, obnovy a recyklace odevzdejte tento výrobek na určených sběrných místech, kde bude přijat zdarma. Vyjmuté baterie likvidujte zvlášť do příslušných sběrných nádob na baterie.

Výrobce:

Shenzhenshi Jinba Technology Co.,Ltd
1/F to 9/F, 1st Building, NO. 110 Tenglong Industrial
Center,
Guanlan Street, Longhua New District, Shenzhen 518000,
China
E-mail: eu@sofirnlight.com

Dovozce:

Profotak.cz
IČ: 76524043
Praha 7, Holešovice, U Výstaviště 15, 170 00
Tel.: +420 775 481 993
E-mail: dotazy@profotak.cz

Tento výrobek je opatřen označením CE / RoHS v souladu s právními předpisy EU.