

# Uživatelský návod: Svítilna Sofirn SK1

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení taktické svítilny **Sofirn SK1**. Tento model je vybaven rotačním přepínačem režimů (na zadní koncovce), který umožňuje snadné přepínání mezi Služebním (Duty) a Taktickým (Tactical) režimem, popřípadě svítilnu úplně uzamknout. Navíc zadní taktický spínač funguje dvoufázově (namáčknutí a plný stisk). Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod.

## ⚠ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

### • Ochrana zraku:

Nikdy se nedívejte přímo do zdroje světla a nemiřte jím na osoby ani zvířata. Hrozí poškození sítnice!

- Výrobek není hračka, uchovávejte mimo dosah dětí.

### • Zahřívání:

Při použití v režimech High nebo Turbo se svítilna velmi rychle zahřívá. Je to normální jev; zabudovaná ochrana (při 55 °C) automaticky sníží výkon.

### • Transport:

Při přenášení otočte rotační přepínač do polohy Lock (Zámek), nebo povolte zadní víčko o půl otáčky, abyste zabránili náhodnému zapnutí.

## 1. Technické specifikace

- **LED:** 1x vysoce výkonná bílá LED dioda.
- **Výkon a dosvit:** Turbo (1300 lm - 700 lm / 479 m), High (700 lm / 350 m), Medium (240 lm / 200 m), Low (20 lm / 60 m), Moonlight (2 lm / 25 m).
- **Napájení:** 1x nabíjecí Li-ion akumulátor formátu **18650** (pracovní napětí 3,0 V - 4,2 V).
- **Nabíjení:** Integrovaný USB-C port (vstup max. 5V/2A). *Během nabíjení nelze svítilnu používat ke svícení.*
- **Ovládání:** Taktický dvoufázový zadní spínač kombinovaný s rotačním prstencem pro volbu režimů (Duty / Tactical / Lock).
- **Materiál:** Letecká hliníková slitina AL6061-T6. Voděodolnost IP68 (není určeno pro potápění), odolnost proti nárazu z 1 metru.
- **Rozměry a hmotnost:** Průměr 30 mm, délka 129,7 mm; hmotnost 87 g (bez baterie).
- **Ochrana:** Ochrana proti nesprávnému vložení baterie (přepólování).

## 2. Indikátor stavu baterie a Nabíjení

Po zapnutí svítilny se indikátor stavu baterie rozsvítí na 5 sekund:

- **Trvale svítí zeleně:** 75 % – 100 % kapacity

- **Bliká zeleně:** 50 % – 75 % kapacity
- **Trvale svítí červeně:** 25 % – 50 % kapacity
- **Trvale bliká červeně:** 0 % – 25 % kapacity. *Baterie je kriticky vybitá, prosím dobijte ji. Pokud napětí klesne pod 2,7 V, svítílna se sama vypne.*

**Nabíjení:** Během nabíjení přes USB-C port svítí indikátor **červeně**. Po plném dobití zezelená.

### 3. Ovládání svítilny (Rotační prstenec + Dvoufázový spínač)

Otočením rotačního prstence na zadní koncovce zvolte příslušný mód. Taktické tlačítko na konci umožňuje **lehké namáčknutí (Half-press)** a **plný stisk až do cvaknutí (Full-press)**.

| Zvolený mód (rotační přepínač)                                                       | Akce taktickým tlačítkem         | Výsledek / Režim                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Taktický mód (Tactical Mode)</b><br><i>Určeno pro rychlou a agresivní reakci.</i> | Namáčknutí (z vypnutí)           | <b>TURBO.</b> Svítí jen po dobu namáčknutí, po uvolnění zhasne.                                                                             |
|                                                                                      | Plný stisk (z vypnutí)           | <b>STROBOSKOP.</b> Svítí jen po dobu plného stisku, po uvolnění zhasne.                                                                     |
| <b>Služební mód (Duty Mode)</b><br><i>Určeno pro běžné každodenní používání.</i>     | Namáčknutí (z vypnutí)           | <b>Moonlight (2 lm).</b> Svítí jen po dobu namáčknutí.                                                                                      |
|                                                                                      | Plný stisk (z vypnutí)           | <b>Zapnutí svítilny.</b> Rozsvítí se v naposledy použitém běžném režimu (Memory Mode). Opětovným plným stiskem svítilnu vypnete.            |
|                                                                                      | Namáčknutí (když svítílna svítí) | <b>Změna jasu:</b> Krátkými namáčknutími cyklujete intenzitu v pořadí: Nízký (Low) -> Střední (Medium) -> Vysoký (High) -> Turbo.           |
| <b>Zámek (Lock Mode)</b>                                                             | Namáčknutí nebo plný stisk       | <b>Pouze Moonlight.</b> Svítílna nereaguje na plný výkon, pouze při stisku vydá velmi slabé světlo, které zhasne hned po uvolnění tlačítka. |

### 4. Údržba

- Zapečetěnou hlavu svítilny nerozebírejte, zrušili byste tím platnost záruky.
- Pravidelně udržujte čočku v čistotě pro optimální propustnost světla.
- Pokud svítilnu nebudete delší dobu používat, doporučujeme vyjmout baterii, aby nedošlo k jejímu vytečení.

### 5. Ekologická likvidace

Tento symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použitá elektrická a elektronická zařízení (OEEZ) nesmí být likvidována společně s běžným netříděným komunálním odpadem. Za účelem

správné likvidace, obnovy a recyklace odevzdejte tento výrobek na určených sběrných místech, kde bude přijat zdarma. Vyjmuté baterie likvidujte zvlášť do příslušných sběrných nádob na baterie.

---

**Výrobce:**

Sofirn Limited

Tel.: +86-755-23440047

E-mail: eu@sofirnlight.com

Web: www.sofirnlight.com

**Dovozce:**

Profotak.cz

IČ: 76524043

Praha 7, Holešovice, U Výstaviště 15, 170 00

Tel.: +420 775 481 993

E-mail: dotazy@profotak.cz

Tento výrobek je opatřen označením CE / RoHS v souladu s právními předpisy EU.