

Uživatelský návod: Svítilna Sofirn SK31

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení výkonné taktické a outdoorové svítilny **Sofirn SK31**. Tento model spojuje extrémní výkon až 3800 lumenů s možností přepínání mezi dvěma uživatelskými rozhraními – venkovním (Outdoor) a taktickým (Tactical) režimem. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod.

⚠ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

• Ochrana zraku:

Nikdy se nedívejte přímo do zdroje světla a nemiřte jím na osoby ani zvířata. Hrozí poškození sítnice!

- Výrobek není hračka, uchovávejte mimo dosah dětí.

• Zahřívání:

Při použití v režimech High nebo Turbo se svítilna velmi rychle zahřívá, což je normální jev. Svítilna je vybavena ochranou proti přehřátí.

• Transport:

Při přenášení svítilnu elektronicky uzamkněte nebo povolte uzávěr baterie o půl otáčky, abyste zabránili náhodnému zapnutí.

1. Technické specifikace

- **Výkonové režimy:** Moonlight (1 lm) až Turbo (3800 lm).
- **Napájení:** 1x nabíjecí Li-ion akumulátor.
- **Nabíjení:** Integrovaný USB-C port pro pohodlné a rychlé dobíjení.
- **Uživatelská rozhraní:** Venkovní režim (Outdoor Mode) a Taktický režim (Tactical Mode).
- **Materiál:** Letecká hliníková slitina AL6061-T6 s tvrdou anodizací.
- **Ochranné funkce:** Ochrana proti nesprávnému vložení baterie, pokročilá regulace teploty a upozornění na vybitou baterii.

2. Uvedení do provozu a nabíjení

Před prvním použitím: Odšroubujte zadní víčko a odstraňte izolační podložku od baterie (pokud je vložena). Baterii vkládejte vždy kladným pólem směrem k hlavě svítilny.

- **Nabíjení:** Otevřete gumovou krytku a připojte USB-C kabel.
 - **Svítilna červená:** Baterie se nabíjí.
 - **Svítilna zelená:** Baterie je plně nabitá.

- Po nabití vždy pečlivě uzavřete krytku USB portu, aby byla zachována voděodolnost.

3. Ovládání svítilny

Svítilna SK31 nabízí dvě skupiny ovládání. Přepínání mezi skupinami je možné podle vašich aktuálních potřeb.

Skupina 1: Venkovní režim (Outdoor Mode) - Výchozí

Akce tlačítkem	Výsledek / Režim
1 krátký stisk	Zapnutí / Vypnutí. Zapne se v naposledy použitém běžném režimu.
Stisknout a držet (zapnuto)	Změna jasu: Plynule cykluje mezi režimy svícení.
Stisknout a držet (z vypnutí)	Režim Moonlight: Zapne nejslabší režim svícení (1 lm).
2 rychlé stisky	Režim TURBO: Okamžitě aktivuje max. výkon.
3 rychlé stisky	Zábleskové režimy: Aktivuje Stroboskop / SOS / Beacon.
4 rychlé stisky (z vypnutí)	Uzamčení (Lockout): Elektronický zámek proti nechtěnému zapnutí.

Skupina 2: Taktický režim (Tactical Mode)

Tento režim je zjednodušený pro rychlé taktické použití, kde je prioritou maximální výkon a stroboskop.

Akce tlačítkem	Výsledek / Režim
1 krátký stisk	Zapnutí / Vypnutí. Zapíná svítilnu okamžitě ve vysokém výkonu.
2 rychlé stisky	STROBOSKOP: Okamžitá aktivace oslepujícího blikání.

4. Údržba

- Zapečetěnou hlavu svítilny nerozebírejte, zrušili byste tím platnost záruky.
- Pokud svítilnu dlouhodobě nepoužíváte, vyjměte z ní baterii, nebo mírně povolte koncovku svítilny, abyste předešli oxidaci a samovybíjení baterie.
- Pravidelně čistěte kontakty uvnitř svítilny, zejména pokud zaznamenáte blikání nebo výpadky světla.

5. Ekologická likvidace

Tento symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použitá elektrická a elektronická zařízení (OEEZ) nesmí být likvidována společně s běžným netříděným komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace, obnovy a recyklace odevzdejte tento výrobek na určených sběrných místech, kde bude přijat zdarma. Vyjmuté baterie likvidujte zvlášť do příslušných sběrných nádob na baterie.

Výrobce:

Sofirn Limited

Tel.: +86-755-23440047

E-mail: eu@sofirnlight.com

Web: www.sofirnlight.com

Dovozce:

Profotak.cz

IČ: 76524043

Praha 7, Holešovice, U Výstaviště 15, 170 00

Tel.: +420 775 481 993

E-mail: dotazy@profotak.cz

Tento výrobek je opatřen označením FCC, CE / RoHS v souladu s právními předpisy EU.