

Uživatelský návod: Svítílna Sofirn IF24

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení multifunkční svítilny **Sofirn IF24**. Jedná se o vylepšenou verzi modelu IF23 s inovovaným systémem přepínačů. Tato kompaktní svítílna nabízí hlavní přední světlo, boční bílé světlo a boční plnobarevné RGB světlo. Ovládání je rozděleno mezi otočný prstenec a boční elektronické tlačítko. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete tento návod.

⚠ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

• Ochrana zraku:

Nikdy se nedívejte přímo do zdroje světla a nemiřte jím na osoby ani zvířata.

- Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.

• Zahřívání:

Při použití v režimech High nebo Turbo se svítílna velmi rychle zahřívá, což je normální vlastnost výkonných LED.

1. Technické specifikace

- **Výkon a dosvit (Hlavní světlo):** Turbo (2000 lm / 251 m), High (700 lm), Medium (150 lm), Low (10 lm), Moonlight (1 lm).
- **Výkon a dosvit (Boční bílé světlo):** Turbo (550 lm / 24 m), High (200 lm), Medium (100 lm), Low (20 lm), Moonlight (1 lm).
- **Napájení:** 1x nabíjecí Li-ion akumulátor formátu **18650** (pracovní napětí 3,0 V - 4,2 V).
- **Nabíjení:** Integrovaný USB-C port s podporou 5V/2A.
- **Materiál:** Letecká hliníková slitina AL6061-T6.
- **Odolnost:** Voděodolnost IP66, odolnost proti nárazu z 1 metru.
- **Rozměry a hmotnost:** 27,5 x 24,5 x 126 mm; hmotnost 95 g (bez baterie).
- **Ochrana:** Ochrana proti nesprávnému vložení baterie (přepólování).

2. Indikátor stavu baterie a nabíjení

Před prvním použitím: Odšroubujte uzávěr a odstraňte izolační papírovou podložku od baterie. Baterii vkládejte vždy kladným pólem (+) směrem k hlavě svítilny.

Po zapnutí svítilny (nebo po stisknutí tlačítka v režimu zámku) se indikátor rozsvítí na 5 sekund:

- **Trvale svítí zeleně:** 50 % – 100 % kapacity
- **Trvale svítí červeně:** 10 % – 50 % kapacity

- **Bliká červeně:** 0 % – 10 % kapacity (Kritický stav, co nejdříve nabijte. Pod 2,8 V se svítilna zcela vypne).

Nabíjení: Během nabíjení svítí indikátor **červeně**. Jakmile je plně nabito, indikátor zezelená.

3. Ovládání svítilny (Otočný přepínač + Boční tlačítko)

Svítilna IF24 používá unikátní dvoustupňové ovládání. **Otočným přepínačem** vyberete režim svítilny. **Středovým elektronickým tlačítkem** pak svítilnu v daném režimu zapínáte a měníte jas či barvu.

Krok 1: Výběr módu (Otočný přepínač)

Otáčením kroužku vyberte jednu ze čtyř poloh:

1.  **Uzamčení (Lockout):** Tlačítko svítilnu nezapne, pouze ukáže stav baterie.
2.  **Hlavní přední světlo (Main Light)**
3.  **Barevný režim (Color Mode - RGB boční)**
4.  **Boční bílé světlo (Side White Light)**

Krok 2: Ovládání jasu (Středové tlačítko)

Níže uvedená pravidla platí pro **Hlavní přední světlo** i **Boční bílé světlo**:

Akce tlačítkem	Výsledek / Režim
1 krátký stisk	Zapnutí / Vypnutí. Zapne se v naposledy použitém běžném režimu.
Stisknout a držet (zapnuto)	Změna jasu: Cyklicky přepíná: Low -> Medium -> High.
Dlouhý stisk (z vypnutí)	Režim Moonlight: Zapne nejslabší režim (1 lm).
2 rychlé stisky (kdykoli)	Režim TURBO: Aktivuje max. výkon. Následným 1 klikem se vrátíte zpět. <i>Další 2 rychlé stisky z režimu Turbo aktivují blikací režimy (Strobe -> SOS -> Beacon).</i>

Ovládání Barevného RGB režimu (Pokud je otočný přepínač na)

Akce tlačítkem	Výsledek / Režim
1 krátký stisk	Zapnutí / Vypnutí RGB světla.
Stisknout a držet	Změna barvy: Plynule mění odstín RGB světla.
2 rychlé stisky	RGB Efekty: Zapne dynamické režimy. Dalším klikáním přepínáte efekty: Policejní blikání -> Duha (Rainbow) -> RGB vodopád -> Kapky -> Neónové prolínání.

4. Údržba

- Zapečetěnou hlavu svítilny nerozebírejte, zrušíli byste tím platnost záruky.
- Pokud svítilnu nebudete delší dobu používat, přepněte otočný kroužek do polohy Zámek (Lockout) nebo vyjměte baterii.

5. Ekologická likvidace

Tento symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použitá elektrická a elektronická zařízení (OEEZ) nesmí být likvidována společně s běžným netříděným komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace, obnovy a recyklace odevzdejte tento výrobek na určených sběrných místech, kde bude přijat zdarma. Vyjmuté baterie likvidujte zvlášť do příslušných sběrných nádob na baterie.

Výrobce:

Sofirn Limited
1/F to 9/F, 1st Building, NO. 110 Tenglong Industrial
Center,
Guanlan Street, Longhua New District, Shenzhen 518000,
China
E-mail: eu@sofirnlight.com

Dovozce:

Profotak.cz
IČ: 76524043
Praha 7, Holešovice, U Výstaviště 15, 170 00
Tel.: +420 775 481 993
E-mail: dotazy@profotak.cz

Tento výrobek je opatřen označením CE / RoHS v souladu s právními předpisy EU.