

Uživatelský návod: Čelovka Sofirn HS21

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení multifunkční čelovky **Sofirn HS21**. Tento model nabízí tři nezávislé světelné zdroje: úzký dálkový paprsek (Spotlight), široký prostorový paprsek (Floodlight) a červené světlo (Red Light) pro zachování nočního vidění. Pro snadné ovládání je navíc svítilna vybavena otočným voličem režimů. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod.

⚠ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

• Ochrana zraku:

Nikdy se nedívejte přímo do zdroje světla a nemiřte jím na osoby ani zvířata.

• Výrobek není hračka, uchovávejte mimo dosah dětí.

• Zahřívání:

Při použití v režimech High nebo Turbo se tělo svítilny rychle zahřívá. Je to normální jev. Zabudovaná ochrana proti přehřátí automaticky sníží výkon.

1. Technické specifikace

• Výkon a dosvit (Kombinovaný režim Spotlight + Floodlight):

- Turbo: 2000 lm (2min + 180min) / dosvit 230 m (13250 cd)
- High: 1000 lm (5min + 190min)
- Medium: 400 lm (5h)
- Low: 100 lm (12,5h)
- Eco: 10 lm (100h)

• Výkon a dosvit (Červené světlo):

- Turbo: 50 lm (5h)
- High: 20 lm (14,5h)
- Medium: 5 lm (50h)
- Low: 2 lm (100h)
- Eco: 0,5 lm (410h)

• Napájení: Nabíjecí Li-ion akumulátor 18650.

• Nabíjení: Integrovaný USB-C port pro rychlé dobíjení.

• Materiál: Letecká hliníková slitina s tvrdou anodizací.

• Odolnost: Voděodolnost IP68 (ponor do 2 m, není pro potápění), odolnost proti nárazu z 1 metru.

• Rozměry a hmotnost: 86 x 27,7 x 28,7 mm; hmotnost 138 g (včetně baterie).

2. Uvedení do provozu a nabíjení

Před prvním použitím: Odšroubujte zadní víčko a odstraňte izolační papírovou podložku od baterie. Baterii vkládejte vždy kladným pólem (+) směrem k hlavě svítilny.

- **Indikátor stavu baterie:** Svítilna je vybavena indikační LED diodou, která po zapnutí ukazuje stav nabití. (Zelená = dostatek energie, Červená = slabá baterie, Blikající červená = nutno ihned nabít).
- **Nabíjení:** Připojte dodávaný USB-C kabel. Během nabíjení svítí indikátor **červeně**. Jakmile je nabití dokončeno, svítí **zeleně**.

3. Ovládání svítilny

Svítilna HS21 kombinuje **otočný volič (pro výběr zdroje světla)** a **středové tlačítko (pro zapnutí a úpravu jasu)**.

Krok 1: Výběr světelného zdroje (Otočný volič)

Otáčením kroužku si předem (nebo i během svícení) zvolíte, jaký čip má svítit:

1.  **Uzamčeno (Lockout)** – Tlačítko nebude reagovat.
2.  **Spotlight (Dálkové bodové světlo)**
3.  **Floodlight (Široké prostorové světlo)**
4.  **Red Light (Červené světlo)**

Krok 2: Ovládání jasu (Středové tlačítko)

Při odemčeném voliči (Spotlight, Floodlight nebo Red light):

Akce tlačítkem	Výsledek / Režim
1 krátký stisk	Zapnutí / Vypnutí. Svítilna se zapne v naposledy použitém běžném režimu.
Stisknout a držet (když svítí)	Změna jasu: Cyklicky přepíná: Eco -> Low -> Medium -> High. Uvolněním tlačítka jas zafixujete.
Dlouhý stisk (z vypnutí)	Režim ECO: Zapne svítilnu v nejslabším režimu.
2 rychlé stisky (kdykoli)	Režim TURBO: Aktivuje maximální výkon pro aktuálně zvolený zdroj světla.
3 rychlé stisky (kdykoli)	STROBOSKOP: Aktivuje blikací režim (případně SOS).

*Poznámka: Chcete-li aktivovat **kombinovaný režim (Spotlight + Floodlight)**, u většiny modelů tohoto typu stačí navolit Spotlight a podržet tlačítko pro přepínání mixu, případně je pro kombinaci vyhrazena poloha přímo na otočném voliči.*

4. Údržba

- Zapečetěnou hlavu svítilny nerozebírejte, zrušíli byste tím platnost záruky.
- Pokud svítilnu dlouhodobě nepoužíváte, přepněte otočný volič do polohy Zámek (Lockout) nebo mírně povolte uzávěr baterie, abyste předešli samovybíjení.
- Každých 6 měsíců otřete závit čistým hadříkem a lehce je namažte silikonovou vazelínou. Opotřebované těsnění vyměňte.

5. Ekologická likvidace

Tento symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použitá elektrická a elektronická zařízení (OEEZ) nesmí být likvidována společně s běžným netříděným komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace, obnovy a recyklace odevzdejte tento výrobek na určených sběrných místech, kde bude přijat zdarma. Vyjmuté baterie likvidujte zvlášť do příslušných sběrných nádob na baterie.

Výrobce:

Sofirn Limited
Tel.: +86-755-23440047
E-mail: eu@sofirnlight.com
Web: www.sofirnlight.com

Dovozce:

Profotak.cz
IČ: 76524043
Praha 7, Holešovice, U Výstaviště 15, 170 00
Tel.: +420 775 481 993
E-mail: dotazy@profotak.cz

Tento výrobek je opatřen označením CE / RoHS v souladu s právními předpisy EU.