

Uživatelský návod: Svítilna Sofirn SR12

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení výkonné svítilny **Sofirn SR12**. Jedná se o výkonný vyhledávací model s úzkým paprskem (thrower), který dokáže dosvítit až do vzdálenosti 396 metrů. Nabízí uživatelskou volbu mezi krokovým a plynulým stmíváním. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod.

⚠ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

• Ochrana zraku:

Nikdy se nedívejte přímo do zdroje světla a nemiřte jím na osoby ani zvířata. Hrozí poškození sítnice! Stroboskopický režim může vyvolat záchvat u osob s fotosenzitivní epilepsií.

- Výrobek není hračka, uchovávejte mimo dosah dětí.

• Zahřívání:

Při použití vysokého výkonu se svítilna rychle zahřívá. Je vybavena systémem regulace teploty, který při dosažení 55 °C sníží výkon pro bezpečné držení a ochranu elektroniky.

1. Technické specifikace

- **LED:** 1x vysoce výkonná "Thrower" LED dioda.
- **Napájení:** 1x nabíjecí Li-ion akumulátor formátu **18650** (pracovní napětí 3,0 V - 4,2 V).
- **Nabíjení:** Integrovaný USB-C port pro pohodlné nabíjení (max. nabíjecí proud 2A).
- **Výkon:** Turbo režim dosahuje výkonu až 1450 lumenů a dosvitu 396 m.
- **Materiál:** Letecká hliníková slitina AL6061-T6.
- **Odolnost:** Voděodolnost IP68 (není určeno pro potápění), odolnost proti nárazu z 1 metru.
- **Rozměry a hmotnost:** Průměr 25 mm, délka 112,5 mm; hmotnost 65 g (bez baterie).
- **Ochrana:** Ochrana proti nesprávnému vložení baterie (přepólování).

2. Indikátor stavu baterie a Nabíjení

- Po zapnutí svítilny se indikátor na bočním tlačítku na 3 sekundy rozsvítí:
 - **Trvale zelená:** 85 % – 100 % kapacity
 - **Blikající zelená:** 50 % – 85 % kapacity
 - **Trvale červená:** 25 % – 50 % kapacity
 - **Blikající červená:** 1 % – 25 % kapacity
- **Poznámka:** Pokud je svítilna zapnutá a kapacita klesne pod 20 %, červený indikátor bude trvale blikat. Svítilna se automaticky vypne, jakmile napětí klesne pod 2,7 V.

- **Nabíjení:** Připojte kabel do USB-C portu. Během nabíjení svítí indikátor **červeně**. Po úplném nabití se změní na **zelenou**.

3. Ovládání svítilny (Boční spínač)

Svítilna umožňuje plynulé stmívání (Ramping) nebo krokové stmívání (Stepped). Přepínání mezi nimi se provádí **4 rychlými stisky, když je svítilna ZAPNUTÁ**.

Stav svítilny	Akce tlačítkem	Výsledek / Režim
VYPNUTO (OFF)	Dlouhý stisk	Režim Moonlight: Zapne velmi slabé světlo (1 lm). Pozn.: V uzamčeném stavu funguje dlouhý stisk pro dočasný Moonlight – zhasne po uvolnění tlačítka.
	1 klik	Zapnutí: Svítilna si pamatuje naposledy použitý běžný režim (Memory mode).
	2 kliky	Okamžitá aktivace režimu TURBO (1450 lm). Následným 1 klikem se vrátíte zpět do paměťového režimu (Memory mode), nebo 2 kliky na Moonlight.
	4 kliky	Uzamčení / Odemčení (Lock / Unlock): Elektronicky uzamkne spínač.
ZAPNUTO (ON)	1 klik	Vypnutí svítilny.
	Dlouhý stisk	Změna jasu: V krokovém režimu cykluje: ECO -> Low -> Medium -> High. V plynulém režimu jas plynule stoupá/klesá (dosažení maxima ohlásí bliknutím). Pro změnu směru stmívání uvolněte a do 1,5s stiskněte tlačítko znovu.
	2 kliky	Okamžitá aktivace režimu TURBO . Následným 1 klikem se vrátíte do předchozího režimu (Back) nebo 2 kliky na Moonlight.
	3 kliky	Aktivace Stroboskopu (Strobe) . Odtud 1 klik zpět do paměti nebo 2 kliky na Turbo.

4. Údržba

- Zapečetěnou hlavu svítilny nerozebírejte, zrušili byste tím platnost záruky.
- Pokud svítilnu dlouhodobě nepoužíváte, vyjměte baterii nebo mírně povolte závit pro přerušení kontaktu, abyste zabránili nechtěnému zapnutí a vybíjení.
- Pravidelně čistěte kontakty a udržujte těsnící O-kroužky namazané silikonovou vazelínou.

5. Ekologická likvidace

Tento symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použitá elektrická a elektronická zařízení (OEEZ) nesmí být likvidována společně s běžným netříděným komunálním odpadem. Za účelem

správné likvidace, obnovy a recyklace odevzdejte tento výrobek na určených sběrných místech, kde bude přijat zdarma. Vyjmuté baterie likvidujte zvlášť do příslušných sběrných nádob na baterie.

Výrobce:

Sofirn Limited

Tel.: +86-755-23440047

E-mail: eu@sofirnlight.com

Web: www.sofirnlight.com

Dovozce:

Profotak.cz

IČ: 76524043

Praha 7, Holešovice, U Výstaviště 15, 170 00

Tel.: +420 775 481 993

E-mail: dotazy@profotak.cz

Tento výrobek je opatřen označením CE / RoHS v souladu s právními předpisy EU.