

Uživatelský návod: Taktická svítilna Sofirn SK40

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení výkonné taktické svítilny **Sofirn SK40**. Tento model nabízí ohromující dosvit až 580 metrů, maximální výkon 3200 lumenů a duální spínač (zadní taktický a boční elektronický). Svítilna umožňuje volbu mezi dvěma uživatelskými rozhraními – Služebním (Duty Mode) a Taktickým (Tactical Mode). Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete tento návod.

⚠ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

• Ochrana zraku:

Nikdy se nedívejte přímo do zdroje světla a nemiřte jím na osoby ani zvířata.

• Výrobek není hračka, uchovávejte mimo dosah dětí.

• Zahřívání:

Při použití v režimech High nebo Turbo se svítilna velmi rychle zahřívá. Svítilna je vybavena ochranou proti přehřátí (ATR), která při dosažení 55 °C automaticky sníží výkon.

1. Technické specifikace

- **Výkon a dosvit (max. hodnoty):** Turbo (3200 lm / 580 m), High (1500 lm / 410 m), Medium (500 lm / 260 m), Low (150 lm / 142 m), ECO (10 lm / 31 m).
- **Napájení:** 1x nabíjecí Li-ion akumulátor formátu **21700** (pracovní napětí 3,0 V - 4,2 V).
- **Nabíjení:** Integrovaný USB-C port pro pohodlné dobíjení (max 5V/2A).
- **Materiál:** Letecká hliníková slitina AL6061-T6.
- **Odolnost:** Voděodolnost IP68 (není určeno pro potápění), odolnost proti nárazu z 1 metru.
- **Rozměry a hmotnost:** Průměr hlavy 40 mm, délka 146,5 mm; hmotnost 132 g (bez baterie).
- **Ochranné funkce:** Ochrana proti nesprávnému vložení baterie (přepólování).

2. Indikátor stavu baterie a Nabíjení

Po zapnutí svítilny se indikátor baterie rozsvítí na 5 sekund:

- **Trvale svítí zeleně:** 70 % – 100 % kapacity
- **Trvale svítí červeně:** 30 % – 70 % kapacity
- **Bliká červeně:** 0 % – 30 % kapacity. *Baterie je slabá, co nejdříve ji nabijte!*

Nabíjení: Připojte USB-C kabel. Během nabíjení svítí indikátor **červeně**. Jakmile je nabití dokončeno, svítí **zeleně**.

3. Ovládání svítilny

Změna celkového režimu (Služební <-> Taktický): Zapněte svítilnu zadním spínačem. Poté dlouze stiskněte a držte boční spínač. Svítilna se přepne mezi Služebním a Taktickým módem.

Zadní taktický spínač podporuje **namáčknutí** (dočasné svícení) a **plný stisk** (trvalé zapnutí/cvaknutí).

Služební mód (Duty Mode) - Výchozí

Spínač	Akce	Výsledek / Režim
Zadní spínač (z vypnutí)	1 plný stisk	Zapnutí / Vypnutí.
	Namáčknutí a plný stisk	Okamžité Turbo.
Boční spínač	1 stisk (když svítí)	Změna jasu: Cyklicky přepíná: Low (Nízký) -> Medium (Střední) -> High (Vysoký).
	2 stisky (když svítí)	Turbo / ECO: Rychlý dvojklik přepíná mezi režimy Turbo a ECO.
	3 stisky (když svítí)	Záblesky: Aktivuje Stroboskop. Dalšími 2 kliky přepnete na SOS, pak 2 kliky na Beacon (Maják).
	Boční + Zadní spínač (současně z vypnutí)	Režim ECO: Zapne svítilnu v režimu ECO. Následným 1 stiskem bočního spínače přepínáte: Low -> Medium -> High.

Taktický mód (Tactical Mode)

Spínač	Akce	Výsledek / Režim
Zadní spínač (z vypnutí)	1 plný stisk	Zapnutí (Turbo) / Vypnutí. Svítilna se vždy zapne na plný výkon.
	Namáčknutí a plný stisk	Okamžitý Stroboskop.
Boční spínač	1 stisk (když svítí)	Změna jasu: Přepíná pouze mezi: Turbo <-> Medium (Střední).
	2 stisky (když svítí)	Záblesky: Aktivuje Stroboskop. Dalšími 2 kliky přepnete na SOS a Beacon.
	Boční + Zadní spínač (současně z vypnutí)	Režim ECO: Zapne svítilnu v režimu ECO. Následným 1 stiskem bočního spínače přepínáte: Medium -> Turbo.

Momentary ON (Dočasné svícení namáčknutím)

- **Normální namáčknutí zadního spínače:** Dočasné zapnutí, svítí do uvolnění.
- **Dvojité namáčknutí ve Služebním módu:** Dočasné Turbo.
- **Dvojité namáčknutí v Taktickém módu:** Dočasný Stroboskop.

4. Údržba

- Zapečetěnou hlavu svítilny nerozebírejte, zrušili byste tím platnost záruky.
- Pravidelně udržujte čočku v čistotě pro optimální propustnost světla.
- Pokud svítilnu nebudete delší dobu používat, doporučujeme vyjmout baterii, aby nedošlo k jejímu vytečení.

5. Ekologická likvidace

Tento symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použitá elektrická a elektronická zařízení (OEEZ) nesmí být likvidována společně s běžným netříděným komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace, obnovy a recyklace odevzdejte tento výrobek na určených sběrných místech, kde bude přijat zdarma. Vyjmuté baterie likvidujte zvlášť do příslušných sběrných nádob na baterie.

Výrobce:

Sofirn Limited
Tel.: +86-755-23440047
E-mail: eu@sofirnlight.com
Web: www.sofirnlight.com

Dovozce:

Profotak.cz
IČ: 76524043
Praha 7, Holešovice, U Výstaviště 15, 170 00
Tel.: +420 775 481 993
E-mail: dotazy@profotak.cz

Tento výrobek je opatřen označením CE / RoHS v souladu s právními předpisy EU.